



Guia de instalação do modem para Mac OS

Versão: 1.0

Data de publicação: Junho/2003

Descrição: Siga os passos abaixo para configuração do modem LG LST-D400 para uso com Mac OS.

- 1) Baixe o arquivo [Giro LG WLL Modem.dat](#) e copie-o para o diretório *Library / Modem Scripts* que fica dentro do *HD*.
- 2) Ligue o modem LG LST-D400 e conecte-o à porta USB do Mac.
- 3) Abra o *System Preferences*.
- 4) Ao clicar em *Network*, a mensagem indentificando o reconhecimento do modem aparece.
- 5) Em *Show*, selecione *LG CDMA WLL*.
- 6) Selecione a barra *PPP* e preencha as seguintes informações:
 - a. No campo *Service Provider* coloque *Giro*.
 - b. No campo *Account Name* coloque o nome de usuário (ex. [username@giro.com.br](#)).
 - c. No campo *Password* coloque a senha.
 - d. No campo *Telephone Number* coloque *Giro*.
 - e. Marque a opção *Save Password* para não precisar entrar sempre com a senha para se conectar.
 - f. Clique em *PPP Options* e desmarque a opção *Use TCP Header Compression*.
 - g. Clique em *OK*.
- 7) Selecione a barra *Modem* e preencha as seguintes informações:
 - a. Selecione da lista *Modem* a opção *Giro LG WLL Modem*.
 - b. Selecione a opção *Show modem status in menu bar* e, em seguida, clique em *Apply now*.
- 8) Pronto! Agora teste a conexão:
 - a. Clique no telefone à esquerda do relógio do Mac OS.
 - b. Clique em *Connect* e aguarde a conexão.
 - c. Entre no navegador e entre numa página.

Por: Cássio Simões / cassio@caps.com.br